

14CH 通道表(精简模式):

序号	功能	DMX 数值	描述
1	总调光	0-255	0-100%线性调光
2	频闪	0-3	无功能
		4-255	同步频闪
3	R	0-255	0-100%线性调光
4	G	0-255	0-100%线性调光
5	B	0-255	0-100%线性调光
6	图案效果	0-4	无功能
		5-9	图案 1
		10-14	图案 2
		15-19	图案 3
		20-24	图案 4
	
		250-254	图案 50
		255	图案流水
7	字符效果	0-4	无功能
		5-9	字符 1
		10-14	字符 2
		15-19	字符 3
		20-24	字符 4
	
		250-254	字符 50
		255	字符流水
8	图片效果	0-9	无功能
		10-14	图片 1
		15-19	图片 2
	
		110-114	图片 21
		115-255	图片流水
9	跑动效果	0-4	无功能
		5-9	效果 1
		10-14	效果 2
		15-19	效果 3
	
		225-229	效果 45
		230-249	无效果
		250-255	内置效果
10	跑动速度	0-127	正向跑动速度由快到慢

		128-255	反向跑动速度由慢到快
11	效果渐变	0-255	无功能通道
12	背光 R	0-255	0-100%线性调光
13	背光 G	0-255	0-100%线性调光
14	背光 B	0-255	0-100%线性调光

备注：本模式适合应用简单的场合，调用内置效果，占用通道少。

38CH 通道表：

序号	功能	DMX数值	描述
1	总调光	0-255	0-100%线性调光
2	频闪	0-3	无功能
		4-255	同步频闪
3	LED1-W	0-255	0-100%线性调光
4	LED2-W	0-255	0-100%线性调光
5	LED3-W	0-255	0-100%线性调光
6	LED4-W	0-255	0-100%线性调光
7	LED5-W	0-255	0-100%线性调光
8	LED6-W	0-255	0-100%线性调光
9	LED7-W	0-255	0-100%线性调光
10	LED8-W	0-255	0-100%线性调光
11	LED9-W	0-255	0-100%线性调光
12	LED10-W	0-255	0-100%线性调光
13	LED11-W	0-255	0-100%线性调光
14	LED12-W	0-255	0-100%线性调光
15	LED13-W	0-255	0-100%线性调光
16	LED14-W	0-255	0-100%线性调光
17	LED15-W	0-255	0-100%线性调光
18	LED16-W	0-255	0-100%线性调光
19	LED17-W	0-255	0-100%线性调光
20	LED18-W	0-255	0-100%线性调光
21	LED19-W	0-255	0-100%线性调光
22	LED20-W	0-255	0-100%线性调光
23	LED21-W	0-255	0-100%线性调光
24	LED22-W	0-255	0-100%线性调光
25	LED23-W	0-255	0-100%线性调光
26	LED24-W	0-255	0-100%线性调光

27	LED25-W	0-255	0-100%线性调光
28	LED26-W	0-255	0-100%线性调光
29	LED27-W	0-255	0-100%线性调光
30	LED28-W	0-255	0-100%线性调光
31	LED29-W	0-255	0-100%线性调光
32	LED30-W	0-255	0-100%线性调光
33	LED31-W	0-255	0-100%线性调光
34	LED32-W	0-255	0-100%线性调光
35	LED33-W	0-255	0-100%线性调光
36	LED34-W	0-255	0-100%线性调光
37	LED35-W	0-255	0-100%线性调光
38	LED36-W	0-255	0-100%线性调光

108CH 通道表

序号	功能	DMX数值	描述
1	LED1-R	0-255	0-100%线性调光
2	LED1-G	0-255	0-100%线性调光
3	LED1-B	0-255	0-100%线性调光
4	LED2-R	0-255	0-100%线性调光
5	LED2-G	0-255	0-100%线性调光
6	LED2-B	0-255	0-100%线性调光
7	LED3-R	0-255	0-100%线性调光
8	LED3-G	0-255	0-100%线性调光
9	LED3-B	0-255	0-100%线性调光
10	LED4-R	0-255	0-100%线性调光
11	LED4-G	0-255	0-100%线性调光
12	LED4-B	0-255	0-100%线性调光
13	LED5-R	0-255	0-100%线性调光
14	LED5-G	0-255	0-100%线性调光
15	LED5-B	0-255	0-100%线性调光
16	LED6-R	0-255	0-100%线性调光
17	LED6-G	0-255	0-100%线性调光
18	LED6-B	0-255	0-100%线性调光
19	LED7-R	0-255	0-100%线性调光

20	LED7-G	0-255	0-100%线性调光
21	LED7-B	0-255	0-100%线性调光
22	LED8-R	0-255	0-100%线性调光
23	LED8-G	0-255	0-100%线性调光
24	LED8-B	0-255	0-100%线性调光
25	LED9-R	0-255	0-100%线性调光
26	LED9-G	0-255	0-100%线性调光
27	LED9-B	0-255	0-100%线性调光
28	LED10-R	0-255	0-100%线性调光
29	LED10-G	0-255	0-100%线性调光
30	LED10-B	0-255	0-100%线性调光
31	LED11-R	0-255	0-100%线性调光
32	LED11-G	0-255	0-100%线性调光
33	LED11-B	0-255	0-100%线性调光
34	LED12-R	0-255	0-100%线性调光
35	LED12-G	0-255	0-100%线性调光
36	LED12-B	0-255	0-100%线性调光
37	LED13-R	0-255	0-100%线性调光
38	LED13-G	0-255	0-100%线性调光
39	LED13-B	0-255	0-100%线性调光
40	LED14-R	0-255	0-100%线性调光
41	LED14-G	0-255	0-100%线性调光
42	LED14-B	0-255	0-100%线性调光
43	LED15-R	0-255	0-100%线性调光
44	LED15-G	0-255	0-100%线性调光
45	LED15-B	0-255	0-100%线性调光
46	LED16-R	0-255	0-100%线性调光
47	LED16-G	0-255	0-100%线性调光
48	LED16-B	0-255	0-100%线性调光
49	LED17-R	0-255	0-100%线性调光
50	LED17-G	0-255	0-100%线性调光
51	LED17-B	0-255	0-100%线性调光
52	LED18-R	0-255	0-100%线性调光
53	LED18-G	0-255	0-100%线性调光
54	LED18-B	0-255	0-100%线性调光
55	LED19-R	0-255	0-100%线性调光

56	LED19-G	0-255	0-100%线性调光
57	LED19-B	0-255	0-100%线性调光
58	LED20-R	0-255	0-100%线性调光
59	LED20-G	0-255	0-100%线性调光
60	LED20-B	0-255	0-100%线性调光
61	LED21-R	0-255	0-100%线性调光
62	LED21-G	0-255	0-100%线性调光
63	LED21-B	0-255	0-100%线性调光
64	LED22-R	0-255	0-100%线性调光
65	LED22-G	0-255	0-100%线性调光
66	LED22-B	0-255	0-100%线性调光
67	LED23-R	0-255	0-100%线性调光
68	LED23-G	0-255	0-100%线性调光
69	LED23-B	0-255	0-100%线性调光
70	LED24-R	0-255	0-100%线性调光
71	LED24-G	0-255	0-100%线性调光
72	LED24-B	0-255	0-100%线性调光
73	LED25-R	0-255	0-100%线性调光
74	LED25-G	0-255	0-100%线性调光
75	LED25-B	0-255	0-100%线性调光
76	LED26-R	0-255	0-100%线性调光
77	LED26-G	0-255	0-100%线性调光
78	LED26-B	0-255	0-100%线性调光
79	LED27-R	0-255	0-100%线性调光
80	LED27-G	0-255	0-100%线性调光
81	LED27-B	0-255	0-100%线性调光
82	LED28-R	0-255	0-100%线性调光
83	LED28-G	0-255	0-100%线性调光
84	LED28-B	0-255	0-100%线性调光
85	LED29-R	0-255	0-100%线性调光
86	LED29-G	0-255	0-100%线性调光
87	LED29-B	0-255	0-100%线性调光
88	LED30-R	0-255	0-100%线性调光
89	LED30-G	0-255	0-100%线性调光
90	LED30-B	0-255	0-100%线性调光
91	LED31-R	0-255	0-100%线性调光

92	LED31-G	0-255	0-100%线性调光
93	LED31-B	0-255	0-100%线性调光
94	LED32-R	0-255	0-100%线性调光
95	LED32-G	0-255	0-100%线性调光
96	LED32-B	0-255	0-100%线性调光
97	LED33-R	0-255	0-100%线性调光
98	LED33-G	0-255	0-100%线性调光
99	LED33-B	0-255	0-100%线性调光
100	LED34-R	0-255	0-100%线性调光
101	LED34-G	0-255	0-100%线性调光
102	LED34-B	0-255	0-100%线性调光
103	LED35-R	0-255	0-100%线性调光
104	LED35-G	0-255	0-100%线性调光
105	LED35-B	0-255	0-100%线性调光
106	LED36-R	0-255	0-100%线性调光
107	LED36-G	0-255	0-100%线性调光
108	LED36-B	0-255	0-100%线性调光

备注：点控模式，适合专业人员使用。

122 通道表：

序号	功能	DMX数值	描述
1	总调光	0-255	0-100%线性调光
2	频闪	0-3	无功能
		4-255	同步频闪
3	R	0-255	0-100%线性调光
4	G	0-255	0-100%线性调光
5	B	0-255	0-100%线性调光
6	图案效果	0-4	无功能
		5-9	图案1
		10-14	图案2
		15-19	图案3
		20-24	图案4
	
		250-254	图案50

		255	图案流水
7	字符效果	0-4	无功能
		5-9	字符1
		10-14	字符2
		15-19	字符3
		20-24	字符4
	
		250-254	字符50
		255	字符流水
8	图片效果	0-9	无功能
		10-14	图片1
		15-19	图片2
	
		110-114	图片21
		115-255	图片流水
9	跑动效果	0-4	无功能
		5-9	效果1
		10-14	效果2
		15-19	效果3
	
		225-229	效果45
		230-249	无效果
		250-255	内置效果
10	跑动速度	0-127	正向跑动速度由快到慢
		128-255	反向跑动速度由慢到快
11	效果渐变	0-255	无功能通道
12	背光R	0-255	0-100%线性调光
13	背光G	0-255	0-100%线性调光
14	背光B	0-255	0-100%线性调光
15	LED1-R	0-255	0-100%线性调光
16	LED1-G	0-255	0-100%线性调光
17	LED1-B	0-255	0-100%线性调光
18	LED2-R	0-255	0-100%线性调光
19	LED2-G	0-255	0-100%线性调光

20	LED2-B	0-255	0-100%线性调光
21	LED3-R	0-255	0-100%线性调光
22	LED3-G	0-255	0-100%线性调光
23	LED3-B	0-255	0-100%线性调光
24	LED4-R	0-255	0-100%线性调光
25	LED4-G	0-255	0-100%线性调光
26	LED4-B	0-255	0-100%线性调光
27	LED5-R	0-255	0-100%线性调光
28	LED5-G	0-255	0-100%线性调光
29	LED5-B	0-255	0-100%线性调光
30	LED6-R	0-255	0-100%线性调光
31	LED6-G	0-255	0-100%线性调光
32	LED6-B	0-255	0-100%线性调光
33	LED7-R	0-255	0-100%线性调光
34	LED7-G	0-255	0-100%线性调光
35	LED7-B	0-255	0-100%线性调光
36	LED8-R	0-255	0-100%线性调光
37	LED8-G	0-255	0-100%线性调光
38	LED8-B	0-255	0-100%线性调光
39	LED9-R	0-255	0-100%线性调光
40	LED9-G	0-255	0-100%线性调光
41	LED9-B	0-255	0-100%线性调光
42	LED10-R	0-255	0-100%线性调光
43	LED10-G	0-255	0-100%线性调光
44	LED10-B	0-255	0-100%线性调光
45	LED11-R	0-255	0-100%线性调光
46	LED11-G	0-255	0-100%线性调光
47	LED11-B	0-255	0-100%线性调光
48	LED12-R	0-255	0-100%线性调光
49	LED12-G	0-255	0-100%线性调光
50	LED12-B	0-255	0-100%线性调光
51	LED13-R	0-255	0-100%线性调光
52	LED13-G	0-255	0-100%线性调光
53	LED13-B	0-255	0-100%线性调光
54	LED14-R	0-255	0-100%线性调光

55	LED14-G	0-255	0-100%线性调光
56	LED14-B	0-255	0-100%线性调光
57	LED15-R	0-255	0-100%线性调光
58	LED15-G	0-255	0-100%线性调光
59	LED15-B	0-255	0-100%线性调光
60	LED16-R	0-255	0-100%线性调光
61	LED16-G	0-255	0-100%线性调光
62	LED16-B	0-255	0-100%线性调光
63	LED17-R	0-255	0-100%线性调光
64	LED17-G	0-255	0-100%线性调光
65	LED17-B	0-255	0-100%线性调光
66	LED18-R	0-255	0-100%线性调光
67	LED18-G	0-255	0-100%线性调光
68	LED18-B	0-255	0-100%线性调光
69	LED19-R	0-255	0-100%线性调光
70	LED19-G	0-255	0-100%线性调光
71	LED19-B	0-255	0-100%线性调光
72	LED20-R	0-255	0-100%线性调光
73	LED20-G	0-255	0-100%线性调光
74	LED20-B	0-255	0-100%线性调光
75	LED21-R	0-255	0-100%线性调光
76	LED21-G	0-255	0-100%线性调光
77	LED21-B	0-255	0-100%线性调光
78	LED22-R	0-255	0-100%线性调光
79	LED22-G	0-255	0-100%线性调光
80	LED22-B	0-255	0-100%线性调光
81	LED23-R	0-255	0-100%线性调光
82	LED23-G	0-255	0-100%线性调光
83	LED23-B	0-255	0-100%线性调光
84	LED24-R	0-255	0-100%线性调光
85	LED24-G	0-255	0-100%线性调光
86	LED24-B	0-255	0-100%线性调光
87	LED25-R	0-255	0-100%线性调光
88	LED25-G	0-255	0-100%线性调光
89	LED25-B	0-255	0-100%线性调光
90	LED26-R	0-255	0-100%线性调光

91	LED26-G	0-255	0-100%线性调光
92	LED26-B	0-255	0-100%线性调光
93	LED27-R	0-255	0-100%线性调光
94	LED27-G	0-255	0-100%线性调光
95	LED27-B	0-255	0-100%线性调光
96	LED28-R	0-255	0-100%线性调光
97	LED28-G	0-255	0-100%线性调光
98	LED28-B	0-255	0-100%线性调光
99	LED29-R	0-255	0-100%线性调光
100	LED29-G	0-255	0-100%线性调光
101	LED29-B	0-255	0-100%线性调光
102	LED30-R	0-255	0-100%线性调光
103	LED30-G	0-255	0-100%线性调光
104	LED30-B	0-255	0-100%线性调光
105	LED31-R	0-255	0-100%线性调光
106	LED31-G	0-255	0-100%线性调光
107	LED31-B	0-255	0-100%线性调光
108	LED32-R	0-255	0-100%线性调光
109	LED32-G	0-255	0-100%线性调光
110	LED32-B	0-255	0-100%线性调光
111	LED33-R	0-255	0-100%线性调光
112	LED33-G	0-255	0-100%线性调光
113	LED33-B	0-255	0-100%线性调光
114	LED34-R	0-255	0-100%线性调光
115	LED34-G	0-255	0-100%线性调光
116	LED34-B	0-255	0-100%线性调光
117	LED35-R	0-255	0-100%线性调光
118	LED35-G	0-255	0-100%线性调光
119	LED35-B	0-255	0-100%线性调光
120	LED36-R	0-255	0-100%线性调光
121	LED36-G	0-255	0-100%线性调光
122	LED36-B	0-255	0-100%线性调光

备注：内置效果加点控模式，适合专业人员使用。